

# TSY Power 1200VA/720W LED

| CAPACITATE            | VA                                | 600VA   | 1200VA                 | 2000VA  |
|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|---|
|                       |                                   |   |                        | 3000VA  |
| INTRARE               | Voltaj                            | 220V / 230V / 240V AC                                   |                        |   |
|                       | Interval de tensiune              | 162-268V / 170-280V / 177-290V AC                       |                        |   |
| IEȘIRE                | Reglarea tensiunii (mod baterie)  | +/-10%  |                        |   |
|                       | Frecvență                         | 50Hz or 60Hz  |                        |   |
|                       | Reglarea frecvenței (mod baterie) | +/-1 Hz   |                        |   |
|                       | Undă de ieșire                    | Undă sinusoidală simulată                               |                        |   |
| BATERIE               | Tip baterie                       | 12V/7.0 AH x 1  | 12V/7.0 AH x 2         | 12V/9.0 AH x 2<br>12V/9.0 AH x 4  |
|                       | Timp reincărcare                  | 6-8 ore până la 90% după descărcarea completă           |                        |   |
| TIMP DE TRANSFER      | Tipic                             | 2-6 ms  |                        | 2-6 ms  |
|                       |                                   |   |                        | 10 ms   |
| INDICATOR (*NOTA 1)   | Mod AC                            | Iluminare cu LED verde                                  | Iluminare cu LED verde | LED-ul verde din stânga se aprinde și LED-urile verzi de la 1 la 4 se aprind treptat, indicând nivelul de încărcare |
|                       | Mod Baterie                       | LED galben intermitent                                  | LED galben intermitent | LED-ul verde din stânga clipește și LED-urile verzi de la 1 la 4 se aprind treptat, indicând capacitatea bateriei   |
|                       | Mod Backup                        | LED roșu intermitent                                    |                        |   |
| ALARMĂ SONORĂ         | Mod Backup                        | Sunet la fiecare 10 secunde                             |                        |   |
|                       | Baterie descărcată                | Sunet la fiecare 1 secunde                              |                        |   |
|                       | Suprasarcină                      | Sunet la fiecare 0.5 secunde                            |                        |   |
|                       | Eroare                            | Sunet continuu  |                        |   |
| PROTECȚII             | Protecție completă                | Protecție la descărcare, supraîncărcare și suprasarcină |                        |   |
| CARACTERISTICI FIZICE | Dimensiuni (mm), LXWXH            | 298x101x142   | 353x149.3x162          | 380x158x198   |
|                       |                                   |   |                        | 436x145x211.7   |
| MEDIUL ÎNCONJURĂTOR   | Mediul de operare                 | 0-90% @ 0-40°C (fără condensare)                        |                        |   |
|                       | Nivel zgomot                      | < 45 dB   |                        | < 55 dB   |